


FICHE DE DONNÉES



HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Homologation : EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 Homologation : demande
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4



Japan-Ex Homologation : demandt
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

Homologations supplémentaire : IA (Afrique du Sud) | PCEC (Chine) | INMETRO (Brésil)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE M940A01

Système d'exploitation	Android™ 14
Processeur	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Mémoire	8 Go RAM 128 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 GB
Frequencies	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Dimensions	Taille : 266,17 x 168,46 x 19,82 mm Poids : 1059 g
Écran	10,1" (25,65 cm) Corning® Gorilla® Glass 3ème génération 1200 x 1920 pixels
Batterie	8160 mAh remplaçable
Caméra	50 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Support SIM	1 nano SIM + eSIM
Connexions	Wi-Fi® 6 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
Ports d'entrée/sortie	Interface ISM 16 broches Interface ISM 12 broches (Station d'accueil : accessoire en option) USB-C
Capteurs	Accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière, capteur magnétique, capteur de proximité, capteur de pression
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810H Utilisable de -20 °C à +55 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Bouton de fonction rouge | Fonctions optionnelles assignables via Button App (système intégré), par exemple LWP

2 boutons latérales à droite | Fonctions optionnelles assignables via Button App (système intégré)

Fixation VESA 100

Haut-parleur amplifié

FOURNITURES INCLUSES

Tablette, batterie, dragonne, Câble USB-C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.